

PURE Help Centre

[Base de connaissances](#) > [Produits Airplay](#) > [Installer manuellement le micrologiciel Contour 200i](#)

Installer manuellement le micrologiciel Contour 200i

Pure Support - UK - 2014-11-20 - [Produits Airplay](#)

Vérifiez que votre Contour 200i Air a la dernière version micrologiciel pour bénéficier de la meilleure performance de votre produit !

Installer manuellement le micrologiciel pour votre Contour peut-être fait en utilisant le service Apple **"Bonjour"** via votre Mac ou votre PC.

Téléchargez le fichier de remise en état du système sur votre Mac ou PC [ici](http://support.pure.com/fr/files.php) : support.pure.com/fr/files.php

Connectez le Contour 200i à votre router via le câble Ethernet et ensuite branchez le Contour. C'est important que le câble Ethernet soit connecté au Contour avant que vous le branchiez.

Une fois que le Contour est allumé, vous verrez une lumière statique rouge. Poussez le bouton standby et attendez qu'apparaisse une lumière blanche constante.

Installez la dernière version du navigateur Safari sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez la trouver [ici](http://www.apple.com/safari/download/) : www.apple.com/safari/download/

Ouvrez le navigateur Safari et cliquez sur l'icône "Marque Page" en haut à gauche du navigateur. Sélectionnez **"Bonjour"** et vous verrez votre Contour listé. Double-cliquez sur les inscriptions de votre Contour pour ouvrir le **"Setup Manager"**.

Cliquez sur l'onglet **"Mise à jour"** (à droite) et suivez les instructions sur l'écran pour compléter la remise en état du système. Pendant que vous faites cela, la lumière deviendra de couleur ambre. Le processus prendra un peu près 5-10 minutes selon le système, et il s'arrêtera certaines fois. Quand le processus est fini le lumière redeviendra rouge statique, statut "sleep\standby".

Contenu lié

- [Le statut lumière flashe la couleur cyan on my Contour 200i](#)