

PURE Help Centre

[Wissensdatenbank](#) > [Alle anderen Radios](#) > [Aufrüsten des Funk Software via USB](#)

Aufrüsten des Funk Software via USB

Pure Support - UK - 2015-07-23 - [Alle anderen Radios](#)

Leasing note - In diesem Handbuch werden Sie Ihr Radio ist voll funktionsfähig und Sie führen eine freiwillige Software-Upgrade. <http://support-uk.pure.com/kb/articles/6-waiting-for-upgrade-message> Wenn Sie Radio scheint einen Ausfall erlitten haben und die Anzeige einer Fehlermeldung hinweist, dass es wartet für ein Upgrade, sollten Sie die Anweisungen hier folgen -Erwarten-for-Upgrade-Meldung

Diese FAQ ist nicht anwendbar auf Jongos, Sensia 200D Connect, Evoke F4 mit Bluetooth, Contour 200i Air, Contour i1 Air, Autobahn 300DI, Autobahn H260DBi und Avalon. Eine Anleitung, um diese zu aktualisieren finden Sie in den Downloads zu gehen und Anleitungen Abschnitt. Sie können Ihr Produkt auswählen und Anweisungen werden aufgelistet.

Diese Anleitung ist nur für Produkte aus unserem Sortiment geeignet, die mit einem 32-Bit-Windows-Betriebssystem aktualisiert werden können.

Falls die Software-Seite für Ihr Produkt ein Mac- oder 64-Bit-Windows-Update vorschlägt, dann ignorieren Sie bitte dieses FAQ und führen das empfohlene Software-Update aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und das Update wird durchgeführt.

Checkliste ...

Vor dem Start - es gibt mehrere Anforderungen erforderlich, um eine erfolgreiche Software-Update über USB zu gewährleisten:

Sie benötigen einen Windows-angetrieben PC mit Windows XP (32 Bit), Windows Vista (32 Bit) oder Windows 7 (32 Bit). 64-Bit-Windows-Systeme sind derzeit noch nicht in diesem Prozess unterstützt. Mac OS-Systeme sind nicht in diesen Prozess unterstützt.

Sie benötigen ein USB-Kabel. Abhängig von Ihrem Radio, wird dies entweder ein USB A nach B führen oa USB A auf Mini B Leitung sein.

Achten Sie darauf, alle Batterien und Akkus vor dem Upgrade reine Produkt zu entfernen. Ihrem PURE-Produkt muss mit Netzstrom betrieben werden, während der Durchführung eines Software-Updates.

Sicherstellen, dass die Software-Aktualisierung Sie den Download ist die richtige Software für Ihr PURE Produkt, und dass Sie nicht wieder aus Ihrer aktuellen Softwareversion. Vergleichen Sie Ihr Produkt aktuelle Softwareversion mit der neuen Version vor der Installation.

OK, das ist die Checkliste durchgeführt. Wenn Sie im Ort haben alle der oben genannten, dann sollten Sie keine Probleme bei der Installation neuer Software auf Ihrem PURE-Produkt haben.

Windows 2000 \ XP

Bitte beachten Sie - Sie Ihr Radio mit Ihrem Computer über USB nicht anschließen, bis die von der Software-Update-Paket angewiesen. Wenn Sie Ihr Funkgerät bereits angeschlossen haben, sollten Sie das USB-Kabel und starten Sie sowohl das Radio und den Computer in Vorbereitung.

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu <http://support-uk.pure.com/downloads> und suchen Sie Ihr Produkt Software-Download. Der Software-Download sieht immer so etwas wie the_name_of_your_radio_version_number.exe 'und ist unterstrichen. Beim Herunterladen sicher, dass Sie Ihre Software-Update-Paket in ein Verzeichnis auf Ihrem PC, wo Sie in der Lage, leicht zu finden sie zu speichern.

Nach Abschluss des Downloads, doppelklicken Sie auf die Datei, um die Installation zu starten. Möglicherweise müssen Sie alle Windows-Sicherheitsabfragen bestätigen, damit das Verfahren zu laufen.

Auf dem Begrüßungsbildschirm drücken Sie markiert die Schaltfläche 'Weiter'.

An der "Software-Lizenz 'Bildschirm drücken Sie' Ja ', um zu akzeptieren.

Am Bildschirm "Connect USB-Kabel", drücken Sie auf "Weiter".

Jetzt können Sie gehen Sie vor und schließen Sie Ihr Radio mit Ihrem PC über das USB-Kabel - über die USB-Buchse an der Seite oder der Rückseite des Radios.

Verbinden Sie Ihr Radio auf Ihren PC kann nun das Windows "Neue Hardware gefunden" Assistenten, um das Radio befestigt identifizieren starten. Sie werden mit einer Option aufgefordert, nach Treibern zu suchen. Windows Update, da die Treiber wurden bei der Installation des Update-Assistenten gestartet, können Sie dies ablehnen und den Assistenten fortzusetzen. Sie erhalten dann die Möglichkeit, eine Installations-CD einlegen gegeben werden, wählen Sie einfach "Installieren Sie die Gerätetreiber automatisch" und klicken Sie auf "Weiter". Wenn Sie Ihr Funkgerät in zur richtigen Zeit gesteckt habe die Treiber installieren und Ihr Radio sollte als ein Gerät auf Ihrem Computer registrieren.

Das Pure Softwareupdatepaket kann nun installiert werden, es ist Software auf dem Radio und fordert Sie auf, die Schaltfläche "Weiter" drücken, um die Aktualisierung zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um die Aktualisierung zu starten. Dies kann so lange wie 5 Minuten also bitte Geduld mit ihm und nicht berühren, oder schalten Sie das Radio während der Aktualisierung.

Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie in der Lage, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen. Durch Klicken auf "Fertig stellen" am Ende des Prozesses werden neu booten Sie Ihren Radio und der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.

Windows 7 \ Vista (32 Bit)

Bitte beachten Sie - Sie Ihr Radio mit Ihrem Computer über USB nicht anschließen, bis die von der Software-Update-Paket angewiesen. Wenn Sie Ihr Funkgerät bereits angeschlossen haben, sollten Sie das USB-Kabel und starten Sie sowohl das Radio und den Computer in Vorbereitung.

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu <http://support-uk.pure.com/downloads> und suchen Sie Ihr Produkt Software-Download. Der Software-Download sieht immer so etwas wie the_name_of_your_radio_version_number.exe und ist unterstrichen. Beim Herunterladen sicher, dass Sie Ihre Software-Update-Paket in ein Verzeichnis auf Ihrem PC, wo Sie in der Lage, leicht zu finden sie zu speichern.

Nach Abschluss des Downloads der rechten Maustaste das Softwareupdate-Paket und wählen Sie "Als Administrator ausführen", und bestätigen Sie alle Windows-Sicherheitsabfragen wie nötig.

Auf dem Begrüßungsbildschirm drücken Sie markiert die Schaltfläche "Weiter".

An der "Software-Lizenz 'Bildschirm drücken Sie' Ja", um zu akzeptieren.

Am Bildschirm "Connect USB-Kabel", drücken Sie auf "Weiter".

Jetzt können Sie gehen Sie vor und schließen Sie Ihr Radio mit Ihrem PC über das USB-Kabel - über die USB-Buchse an der Seite oder der Rückseite des Radios.

Verbinden Sie Ihr Radio auf Ihren PC kann nun das Windows "Neue Hardware gefunden" Assistenten, um das Radio befestigt identifizieren starten. Führen Sie diesen Vorgang, damit die PURE Update-Paket, um fortzufahren. Sie können eine Taskleiste Meldung bestätigt wird, dass Ihr Radio erfolgreich installiert und wieder müssen Sie bestätigen, jeder Windows-Sicherheitsabfragen wie nötig.

Das Pure Softwareupdatepaket kann nun installiert werden, es ist Software auf dem Radio und fordert Sie auf, die Schaltfläche "Weiter" drücken, um die Aktualisierung zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um die Aktualisierung zu starten. Dies kann so lange wie 5 Minuten also bitte Geduld mit ihm und nicht berühren, oder schalten Sie das Radio während der Aktualisierung.

Ab diesem Zeitpunkt sollten Sie in der Lage, folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um den Vorgang abzuschließen. Durch Klicken auf "Fertig stellen" am Ende des Prozesses werden neu booten Sie Ihren Radio und der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.

Hinweis: Am Ende des Prozesses müssen Sie zunächst auf Windows bestätigen, dass die Installation erfolgreich war. Sie müssen möglicherweise keine Alarm-Einstellungen oder gespeicherten Sender zurückgesetzt, wenn sie als Teil des Updates entfernt wurden.